



Caractéristiques Osram Tube LED T8 SubstiTUBE Advanced (EM/Direct 230V) Ultra Output 16W 2250lm - 830 Blanc Chaud | 120cm - Équivalent 36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Réf.                             | 242581                                    |
| EAN                              | 4058075611917                             |
| Marque                           | Osram                                     |
| Nom du fabricant                 | LEDTUBE T8 EM ADV UO 1200 15,6W 830 OSRAM |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10  |
| Lampdirect Garantie Totale       | 5 ans                                     |
| Étiquette énergétique            | D   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 50000                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED                            |
| Substitut (Watt)                  | 36                             |
| Puissance (W)                     | 16                             |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Culot                             | G13                            |
| Rotatif                           | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2250             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140.6            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                        |   |
|------------------------|---|
| Starter LED inclus     | Oui   |
| Ballast Nécessaire     | No  |
| Ballast pour tubes LED | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output        | Ultra Output  |
| Matériaux              | Verre   |
| Gamme                  | Substitube  |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1200  |
| Diamètre (mm) | 28    |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**